



Suchen nach

nur im Text

Search input field

Steiger Kalkulation 2022

- 00 Komplett-Installationen
  - 231.2 - Schaltgerätekombinationen
  - 231.5 - Energieerzeugung
    - Informationen zu Kapitel 231.5
    - 2.1 - Photovoltaik
    - 2.2 - Photovoltaik**
  - 232.1 - Erdungen
  - 232.2 - Rohranlagen
  - 232.3 - Installationssysteme
  - 232.4 - Haupt- und Steigleitungen
  - 232.5 - Licht
  - 232.6 - Kraft
  - 232.7 - HLKS
  - 236 - Schwachstrom allg
    - 236.1 - T+T
    - 236.2 - R/TV/SAT
    - 236.3 - Multimedia
    - 236.4 - UKV
    - 236.5 - GSA
    - 236.6 - Audio/Video
    - 236.7 - Sicherheit



231.5 Photovoltaik		2.2	2022 Akkord			Material	
Art.-Nr.	VA	P	K	WS	Zeit	Verkauf	Eink
		1.67	1.22	1.00	Min.	1.1.22	1.1.22
<b>Steuerverteiler Photovoltaik</b>							
Steuerverteiler PV-Anlage <30kVA m EW-Steuerung	25A • 122 282 00	2415.05	1578.70	1598.--	680	P 510.80	305.86
Installation enthält:						K 373.15	
1 Kleinverteiler 3-reihig							
1 Abgangsicherung 3LN -25A							
2 Steuersicherungen LN 13A							
2 Schütze 4S							
1 Verdrahtung Einspeisemanagement							
Verb z Schaltgerätekombination -3m							
Abgangs-/Steuerkl verdrahtet							
m Messung	• 122 283 00	2826.70	1871.65	1849.--	703	P 855.35	512.19
1 AP-Verteiler						K 624.85	
1 Verdrahtung Zähler (o M+A)							
1 Bezugsicherung 3LN 25A							
<b>AC-Batteriespeicher Photovoltaik</b>							
AC-Batteriespeicher PV-Anlage	• 124 750 00	960.--	632.10	639.--	270	P 209.65	125.53
Installation enthält:						K 153.15	
1 Batteriespeicher (o Lief+M)							
1 Anschluss PA							
Mithilfe IBS							
o Zuleitung							
AC-Batteriespeicher indirekte Messung	• 124 751 00	1239.90	825.90	826.--	335	P 315.65	189.01
Ausbau Schaltgerätekombination						K 230.60	
Installation enthält:							
1 Abgangsicherung FI-LS 3LN -25A							
1 Steuersicherung 3LN 13A							
1 Messgerät m Stromwandler (o Lief)							
Abgangs-/Steuerkl verdrahtet							
<b>DC-Batteriespeicher Photovoltaik</b>							
DC-Batteriespeicher PV-Anlage	• 124 760 00	1129.20	738.45	749.--	320	P 235.60	141.08
Installation enthält:						K 172.10	
1 Batteriespeicher (o Lief+M)							
Verb z Wechselrichter -3m							
1 Anschluss PA							
Mithilfe IBS							
DC-Batteriespeicher Direktmessung	• 124 761 00	574.95	387.15	405.--	199	P 43.50	26.06
Ausbau Schaltgerätekombination						K 31.80	
Installation enthält:							
1 Direktmessung (o Lief)							
Abgangs-/Steuerkl verdrahtet							
<b>Notstrombox z Batteriespeicher Photovoltaik</b>							
Notstrombox PV-Anlage	• 124 770 00	893.70	574.05	604.--	299	P 61.35	36.73
Installation enthält:						K 44.80	
1 Notstrombox (o Lief)							
Verb z Batteriespeicher -3m							
Mithilfe IBS							
o Zuleitung							
Notstrombox	• 124 771 00	1907.50	1338.45	1215.--	266	P 1182.65	708.17
Ausbau Schaltgerätekombination						K 863.95	
Installation enthält:							
1 Abgangsicherung 3LN -25A							
1 FI-Schalter 3LN 25A Typ B							
Abgangskl verdrahtet							

© A. Steiger AG Oberentfelden